



Televizija



NAVODILA ZA UPORABO
**DALJINSKI UPRAVLJALNIK
RUWIDO**



POWER
(Vklon/Izklop)

Teletext

Glasnost

Previj / Zavrti /
Skoči nazaj /
Ustavi / Skoči naprej

Mute
(Vklon/Izklop zvočnika)
Preskakovanje
kanalov

TV

STB



Dva načina upravljanja

STB gumb na daljinskem upravljalniku preklopi na upravljanje STB – sprejemnika.

LED indikator je RDEČE barve.

TV gumb na daljinskem upravljalniku preklopi na upravljanje TV – sprejemnika.

LED indikator je ZELENE barve.

Daljinec tovarniško krmili STB tipa Arris oz Motorola, v kolikor gre za Amino kamai 7x je potrebno pritisniti tipko STB 3 sekunde in vpisati 4-mestno kodo 6464«.Po uspešnem vpisu kode, daljinec krmili Amino STB.

Programiranje TV sprejemnika

Preden pričnemo s programiranjem daljinskega upravljalnika, mora biti TV sprejemnik vklopljen.

Priprava

Če želite pospešiti proces programiranja, smo za Vas pripravili tabelo, ki vsebuje najbolj pogoste znamke TV sprejemnikov in posamezna gesla za uporabo v procesu programiranja:

ZNAMKA TV SPREJEMNIKA	GESLO	ZNAMKA TV SPREJEMNIKA	GESLO
Blaupunkt	0010	Samsung	0016
Grundig	0011	Sanyo	0017
Hitachi	0012	Sharp	0018
LG	0013	Sony	0019
Panasonic	0014	Toshiba	0020
Philips	0015	Ostali***	1001

Postopek

1. Pritisnite in zadržite **TV** gumb 3 sekunde, dokler zelena TV lučka na daljinskem upravljalniku dvakrat ne utripne.
2. Vpišite 4-mestno kodo glede na znamko vašega TV sprejemnika (tabela zgoraj) – zelena TV LED lučka bo dvakrat utripnila.
3. Nato pritisnite in zadržite tipko **POWER**, dokler se TV sprejemnik ne ugasne.
4. V trenutku, ko se vaš TV sprejemnik ugasne, izpustite gumb **POWER** in pritisnite tipko **OK**, s katero potrdite izbiro – zelena LED lučka bo dvakrat utripnila.
5. Na koncu ponovno pritisnite gumb **POWER** in TV sprejemnik se bo ponovno zagnal.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

1. Pritisnite in zadržite gumb **TV** minimalno 3 sekunde, zelena LED lučka dvakrat utripne.
2. Vnesite geslo **9999** – Zelena LED lučka dvakrat utripne.

Povrnitev je bila uspešna, daljinski upravljalnik je povrnjen na tovarniške nastavitve.

Funkcije, ki jih lahko upravljate v TV načinu

- TV POWER
- Numerična tipkovnica 0 do 9
- AV (vhod)
- Glasnost (+/-)
- Preskakovanje kanalov (tipka Page up / Page down)
- Mute
- Teletekst (tipka Text)
- rdeča, zelena, rumena in modra tipka
- Gor / Dol / Levo / Desno
- Previj / Zavrti / Skoči nazaj / Ustavi / Skoči naprej

HOTEL MODE - aktivira s sledečim postopkom: pritisk tipke **STB** 3 sekunde in nato vpis 4-mestne kode 0001.

Daljinec v tem načinu na TV sprejemniku krmili naslednje:

- TV POWER (STB se ne da ugasniti oz. je vedno v standby mode)
- Glasnost (+/-)
- Mute

Vse ostale tipke krmilijo STB avtomatsko (ni potrebno fizično izbirati med STB in TV načinom).

Pozor – v kolikor ima stranka na TV priklopljenih več naprav (HDMI1, HDMI 2 ipd.), se hotelski način odsvetuje, ker ne omogoča izbire vhoda.

Izhod iz Hotelskega načina: Pritisnemo tipko **STB** 3 sekunde in vpišemo 4-mestno kodo 9765.

Kako preverimo moč baterije

Pritisnite in zadržite tipko **MUTE** 2 sekundi:

- V primeru, da je baterija OK, zelena LED lučka 3-krat utripne.
- V primeru, da je baterija slaba, rdeča LED lučka 3-krat utripne.

Kompatibilnost s STB

Pri daljincih je potrebno biti pozoren, saj opcijo krmiljenja Amino kamai 7x podpira zgolj novejša dobava. To prepoznamo po barvi SMD plošči (vidna v reži za vstavitve baterij) – ta mora biti rjave barve. V kolikor je plošča zelene barve, podpira zgolj STB Arris in Motorola.

***Kratka gesla za ostale znamke TV sprejemnikov

V primeru, da ste za kratko geslo izbrali »Ostali«, lahko iskanje primerne kode traja do 20 minut.

Če želite geslo vpisati samodejno, smo pripravili tabelo s posameznimi gesli glede na tip TV sprejemnika.

Spisek gesel za nastavitve TV sprejemnika

Nastavitev je identična kot pri krajših geslih. Sledite korakom, kot so zgoraj opisani v poglavju **Postopek**.

Acer	1518	1519				
ad notam	1517	1708	1707			
Adler	1447	1234				
AEG	1478	1195	1345	1122	1112	
AG	1552					
Agath	1247					
AgfaPhoto	1394	1313				
Airis	1305	1238	1527	1432	1227	
Aiwa	1542					
Akai	1153	1435	1367	1195	1122	1218
	1458	1306	1198	1196	1193	
Akira	1238	1539	1541	1478	1475	1474
	1409					
Akura	1153	1195	1229			
Alba	1241	1435	1277			
Alphatronics	1212					
Altek	1476					
Altus	1195	1122	1196	1176	1120	
Amoi	1496					
AOC	1454	1456	1455			
Apro	1431					
Aquavision	1393					
Arcelik	1170	1122	1120	1182	1195	1183
	1196					
Arctic	1196	1122	1195			
Arena	1153	1195	1122			
Aristona	1112					
Astra	1196	1195	1122			
Atec	1602					
Audiosonic	1195	1122	1120			
Aver Media	1482					
AviSMART	1155					
AVtex	1337					
Axxion	1406					
Bang & Olufsen	1681	1679	1680	1678	1683	1682
Basic Line	1153	1113				
Bauer	1600					
Beko	1195	1122	1120	1196	1176	1170
	1183	1182	1175	1198	1313	1200
	1135	1132				
Belson	1473	1684	1219	1710	1686	1545
	1513	1507	1434	1433	1417	1346
	1317	1306	1234	1221	1220	1153
	1126	1109				
BenQ	1457					
Blaupunkt	1435	1436	1181	1183	1177	
Blue Sky	1122	1195	1196	1153	1536	1423

	1126	1113				
Blusens	1288	1268	1290	1291	1261	1269
	1262	1396	1271	1400	1398	1250
	1500	1289	1412	1211	1210	1423
	1399	1397	1348	1272	1270	
Brandt	1176	1455	1139	1639	1196	1195
	1153	1127				
Brignton	1395	1306	1224			
Brionvega	1167					
Brother	1192					
Bush	1122	1195	1435	1456	1120	1196
	1135	1277	1132	1112		
Campomatic	1361					
Ca ratec	1312					
Casio	1253					
Celcus	1153	1154	1157			
cello	1410					
KI	1377	1362	1374	1446	1424	
Changhong						
Charisma	1697					
Charpy	1304					
Clatronic	1195	1122	1166	1224		
CMX/Commax	1520	1209	1479	1345	1513	1430
	1429	1428	1599	1312		
Combi	1490					
Conia	1195					
Continental	1195	1122				
Continental Edison	1153	1478	1479	1444		
Crosswood	1195	1176	1122			
Crown	1195	1122	1196	1599	1423	1304
	1200	1175	1120	1118		
Curtis	1674	1676	1445	1332	1330	1329
	1612	1450	1440	1243		
Cyberpix	1153					
Daewoo	1555	1556	1554	1403	1557	1709
	1559	1561	1558	1207	1195	1394
	1107	1560	1512	1431	1359	1170
Dalco	1540	1539				
Dangaard	1489	1476	1402	1401	1394	1306
	1274	1269				
Dantax	1195	1130	1122	1120		
DCE	1122	1195				
Denon	1665					
Denver	1458	1274	1401	1394	1269	1435
	1436	1404	1292	1270	1438	1312
	1228	1185	1423	1406	1258	1440
	1427	1395	1367	1313	1280	1240
	1224					
DGM	1328	1313				
Diboss	1169	1166				
Digitality	1524					
Digihome	1201	1153	1157	1139		
Digiloc	1362	1203				
Digital	1195	1120				
Digitech	1113					
DIKOM	1345					
DLD	1310					
DMTech	1153	1162	1113	1492	1191	1139
DQT	1703	1416				
Durabrand	1195	1120	1196	1122	1113	
Dynatron	1530					
Dynex	1533	1532				
E-motion	1436	1435	1437	1423		
easy touch	1424					
ECG	1479	1367				
Ecron	1195	1394				
Elbe	1153	1195	1130	1170	1423	1139
	1214	1179	1166	1135	1122	1120
	1113					
Electric CO	1380					
Electric Mirror	1509					
Electrohome	1153					
Elekta	1120					
Elemis	1153					
Elfunk	1139					
Elta	1195	1122				
Emerson	1528	1195	1427	1530	1122	
enox	1306					
Essentiel b	1511	1545	1367	1118	1465	1306
	1153	1143	1139			
Eternity	1435	1436				
Euroline	1195	1489	1122			

Europa	1195	1122				
Everton	1435					
EVOTEL	1234					
Fenner	1195	1122	1120			
Ferguson	1435					
Finlux	1153	1576	1157	1154	1195	1122
	1130	1139				
First Line	1122	1195	1120	1196	1153	
Fluid	1494	1634	1514			
FOX	1312					
Fujitsu	1594	1661	1593			
Fujitsu Siemens	1338	1546	1661			
Funai	1528	1529	1153	1113	1195	1705
	1661	1122	1530	1394	1120	
General	1183	1539				
GoGEN	1153					
GoldStar	1392	1197	1171	1611	1548	1259
	1251					
Goodmans	1195	1636	1343	1153	1122	1111
	1110	1614	1488	1436	1435	1421
	1232	1204	1168	1120		
Graetz	1153	1139	1120	1195	1130	1126
	1122					
Gran Prix	1460	1464	1462	1463	1461	1367
Grandin	1195	1153	1392	1139	1377	1170
	1122	1120				
Grundig	1100	1177	1170	1183	1181	1196
	1182	1101	1545	1343	1175	1255
	1153	1109	1102	1543	1249	1190
	1161	1135	1103			
Grunkel	1412	1403	1347	1424	1153	
Haier	1271	1478	1601	1456	1481	1636
	1600	1440				
Hannspree	1355	1694	1354	1505		
Hanseatic	1122	1555	1456	1200	1195	
Hantarex	1388					
HB	1196	1170	1113	1176	1175	1474
	1473	1195	1132			
Hisawa	1195					
Hisense	1186	1299	1470	1471	1300	1188
	1187	1301	1468	1466	1459	1150
	1467	1469	1465	1302	1151	1143
Hitachi	1153	1390	1389	1139	1130	1576
	1157	1391	1312	1189	1456	
Hbher	1153					
Horizont	1195	1122				
Humax	1452	1451				
Hypson	1195	1153	1122	1196	1126	
Hyundai	1195	1153	1122	1120	1139	1196
	1704	1684	1598	1539	1476	1238
i-Joy	1429	1240	1234			
lekei	1684					
Ikea	1695					
Ikusi	1202					
Imperial	1246	1365	1173	1366		
Ingelen	1122	1195				
Inno Hit	1153	1126				
Insignia	1687	1533				
InterACTV	1159					
Intertronic	1104					
Ipure	1516	1367	1313	1308	1213	
Irradio	1195	1120				
ISIS	1153					
Iskra	1195	1122				
ISP	1112					
ITT	1153	1195	1640	1122	1196	1181
	1177					
JMB	1435	1436				
John Lewis	1706	1334	1295	1250		
JVC	1578	1582	1579	1580	1584	1581
	1583	1564	1479	1153		
Karcher	1120					
Kendo	1153	1113	1139	1639	1195	
Kenmark	1110	1422				
Kenstar	1307	1340				
Kenwood	1256					
Kishu	1474					
Kogan	1479	1440				
Konka In	1689	1537				
Kopernikus	1361	1142				
Kortek	1508					

Kotron	1203					
Kriminal Forsorgen	1194					
KTC	1513					
LCD	1235					
Lenco	1153	1709	1549	1511	1440	1435
	1406	1272	1195			
Lenuss	1623	1633	1621			
Level	1484					
LG	1255	1250	1253	1706	1295	1256
	1252	1251	1298	1285	1392	1174
	1249	1284	1275	1172	1279	1259
	1267	1263	1293	1286	1265	1257
	1296	1171	1254	1264	1260	1287
	1294	1197	1276	1266	1544	1283
	1498	1307	1297	1273	1195	
Lifetec	1195	1122				
Linsar	1153	1157	1154	1576		
Listo	1153	1139				
Loewe	1146	1127	1115	1117	1199	1134
Logik	1418	1319	1343	1493	1431	1277
Logix	1436					
Lumatron	1113	1475	1474			
Luxor	1153	1139	1130	1126		
Magnum	1195	1122	1120			
Man City	1435					
Manhattan	1153					
Mark	1195	1122				
Mascom	1114	1170	1367	1192	1183	1179
Master	1350	1483				
Matsui	1522	1661	1343	1113		
Media Station	1386					
Medialine	1710					
Medion	1336	1226	1189	1153	1139	1113
	1195	1306	1154	1411	1343	1335
	1148	1122	1547	1234	1176	1120
Melectronic	1122	1195				
Memorex	1178					
Metz	1643	1701	1702	1714	1715	1700
Microspot	1372					
Miia	1520					
Minerva	1387	1491	1100			
Minsonic	1549					
Mirage	1195					
Mirai	1661	1231	1664	1506		
Mitsai	1437					
Mitsubishi	1565					
Mivar	1485					
MT Logic	1427	1423	1182	1170	1153	
Murphy	1153					
Mustek	1305					
Mx Onda	1194	1595	1320	1227	1166	
National	1539					
NEC	1563	1358	1562			
Neckermann	1195					
NEO	1195	1553	1549	1545	1541	1539
	1538	1153	1122	1120		
NEON	1410					
Nevir	1153	1345	1147			
Nikkai	1195	1122	1120			
Nikkei	1474	1195	1476	1340	1196	1122
Nordmende	1341	1339	1195	1153	1499	1381
	1346	1307	1122	1120		
Notts Forest	1435					
Novox	1318	1236				
NPG	1377					
ODYS	1313	1215	1712	1711	1316	1217
	1216	1713	1710	1534	1497	1486
	1345	1315	1314	1308	1278	
ok.	1418	1435	1153	1576	1377	1694
	1312					
OKI	1153	1170	1139	1377	1238	1135
	1130	1440	1409	1175	1133	1120
ONN	1431					
Opera	1474	1140				
Orian	1540					
Orion	1606	1195	1608	1104	1609	1607

	1343	1604	1566	1153	1665	1637
	1596	1126	1120			
Otake	1609					
Oxygen	1443					
Pacific	1195					
Palladium	1195	1113	1127	1122		
Panasonic	1585	1588	1592	1591	1586	1589
	1590	1587				
Panavision	1195	1122				
Peacock	1602					
PEAQ	1153	1694				
Philips	1110	1657	1112	1648	1651	1653
	1114	1650	1105	1656	1654	1156
	1655	1121	1119	1160	1152	1128
	1123	1108	1136	1154	1660	1659
	1658	1652	1456	1649	1554	1184
	1149	1144				
Phocus	1195	1196	1176	1135	1122	1120
Phonola	1195					
Phonotrend	1510					
Pioneer	1697	1696	1699	1698		
PKS	1118					
Platinum	1487					
Playsonic	1195	1196	1122	1175	1120	
Polaris	1173					
Polaroid	1153	1306				
Powerpoint	1195	1475				
Princess	1195	1120	1196			
Profectis	1153					
Profilo	1165	1362	1192			
ProLine	1153	1110	1422	1195	1139	1126
	1431	1415	1204	1194	1122	
ProScan	1674	1351	1329	1634	1445	1676
	1330	1612	1521	1332	1675	1352
	1494	1242	1234			
Prosonic	1122	1435	1394	1170	1401	1269
	1153	1195	1183	1439	1438	1403
	1292	1270	1120	1130	1440	1196
	1476	1274	1113			
Protek	1423					
Provision	1195					
PYE	1121					
Quadro	1503	1104	1597	1114		
Quelle	1124	1113				
Quigg Electronics	1349					
Radiola	1648	1121	1112			
RCA	1674	1329	1351	1445	1634	1612
	1676	1521	1330	1332	1675	1352
	1494	1450	1331	1242	1377	
Reflexion	1406	1312				
Regal	1195					
RFT	1125	1131				
Roadstar	1195	1196	1122	1120		
SABA	1153	1195	1139	1639	1455	1176
	1196	1130				
Sagem	1531	1420	1525			
Saivod	1404	1258				
Salora	1153	1367	1378	1313	1170	1312
	1213	1405	1445	1326	1272	1191
	1327	1179	1545	1379	1118	1114
	1543	1423	1154	1139		
Samsung	1613	1635	1617	1624	1612	1616
	1646	1618	1647	1645	1630	1625
	1611	1622	1628	1626	1627	1631
	1619	1632	1644	1629	1620	1424
Sandstrom	1418	1465	1367			
Sansui	1209					
Sanyo	1153	1357	1195	1356	1196	1139
	1130					
Scansonic	1690	1685				
Schaub Lorenz	1153	1122	1195	1183	1474	1362
	1476	1244	1196	1175	1120	1135
	1113	1475	1473	1448	1367	1311
	1176	1170	1132			
Schneider	1195	1140	1171	1429	1153	1345
	1122	1112	1648	1447	1169	1166
	1139					
Scientific Labs	1114					
Scott	1153	1511	1344	1258		
SEG	1153	1113	1126	1170	1410	1377
	1139	1394	1485	1423	1308	1208

	1195	1158	1133	1122		
Selki	1494					
Seleco	1159					
Sencor	1312	1367	1689	1513	1474	1378
	1183	1479				
Sharp	1567	1572	1573	1153	1575	1576
	1574	1577	1456	1605	1571	1569
	1568	1570	1360			
Shivaki	1120					
Siemens	1661					
Silva Schneider	1367	1153	1165	1169	1154	1440
	1378	1237	1192	1463	1396	1166
	1308	1545	1464	1460	1423	1404
	1363	1362	1201	1170	1114	1543
	1462	1407	1311	1239	1207	1206
	1139	1118				
SilverCrest	1153	1113	1139	1335	1126	
Sinudyne	1195	1176	1120	1118		
SKY	1343	1600	1205			
Sky Media	1435	1426	1436	1437	1427	1414
	1395	1343	1319	1222	1603	1600
	1505	1504	1425	1423	1372	1371
	1338	1309	1308	1233	1223	1205
Smart Tech	1447					
SMARTVISION	1362	1173				
Sogo	1195	1122				
Sole	1550					
Sony	1667	1662	1665	1677	1669	
	1672	1671	1670	1663	1666	
SOS Remotes	1164	1163				
Soundcolor	1122	1195	1176	1113		
Splash Vision	1453					
Star	1120	1539	1503	1166		
Star General	1540					
Strato	1120	1473				
Sungoo	1387					
Sunkai	1195	1122	1312			
Sunny	1423					
Sunstech	1396	1395	1394	1258	1404	1153
	1478	1403	1269	1194		
Su pratech	1312	1310	1523	1501	1322	1321
	1225	1481	1324	1323	1208	
SWEDX	1248					
Sweex	1312	1234	1218			
Swisstec	1426	1372	1603	1395	1343	1600
	1425	1414	1505	1437	1371	1338
	1309	1233	1205	1510	1504	1427
	1413	1195				
Sylvania	1528	1530				
Symphonic	1530					
Tandberg	1306					
Targa	1335					
Tatung	1615	1551				
Taurus	1363					
TCL	1694	1692	1642	1640	1478	1153
TCM	1120					
Teac	1222	1408	1277	1126		
Techline	1153	1139	1170	1113		
Technical	1153	1139	1126			
Technics	1585					
Technika	1435	1436	1437	1277	1222	1395
	1153	1427	1306	1709	1441	1367
	1223					
Technisat	1147	1515	1131	1136	1105	
Technisson	1122	1196	1195			
Technotrend	1510					
Techwood	1153	1139	1130	1113	1126	1109
TECO	1312					
Telefunken	1153	1165	1195	1455	1176	1639
	1196	1139	1116			
Telesystem	1374	1377	1306	1170	1153	
Teletech	1153	1139	1113			
Tensai	1195	1196	1176			
Terra	1308	1271	1333	1137		
Terris	1480	1153				
Tesco	1435					
Tesla	1195	1196	1176	1122		
Tevion	1436	1139	1435	1122	1536	1476
	1196	1195	1480	1338	1189	
Thomson	1694	1640	1692	1639	1693	1642
	1638	1641	1555	1455	1140	1427

	1346	1339	1307	1196	1176	1171
Television	1230					
Tokai	1139					
Toshebia	1539					
Toshiba	1360	1153	1364	1375	1384	1373
	1382	1369	1370	1368	1100	1587
	1390	1383	1195			
Trevi	1405	1379	1313	1234		
Trilux	1367					
TV Star	1447					
TWF	1536	1473				
UMC	1435	1437	1436	1222	1426	1395
	1427	1319	1372	1603	1414	1343
	1233	1205	1600	1505	1504	1425
	1423	1371	1338	1309	1308	1223
United	1195	1122	1269	1234	1113	1153
	1306	1196	1130	1476	1401	1402
	1394	1274	1272	1120		
Universum	1124	1113	1153			
Vanguard	1153					
VD Tech	1325					
Vector	1258					
Veseg	1139					
Vestel	1153	1139	1113	1130	1126	1154
	1419	1189	1158	1157	1156	
VIDEOCON	1341	1431				
Videseven	1343					
ViewSonic	1610	1526	1205	1138		
Vision	1195					
Vision Plus	1435	1437				
Visual Innovations	1437					
VIVAX	1304	1423	1173	1477	1350	1424
	1459	1479	1312	1145	1535	1499
	1495	1461	1385	1362	1361	1353
	1180	1142	1688	1472	1449	1376
	1311	1245	1176	1120		
Vizio	1303	1281	1502	1282		
Vogells	1342					
VOX	1154	1385	1153	1141		
Voxson	1122	1120	1196	1195		
Waltham	1153	1139				
Watson	1122	1195	1414	1153	1148	1113
Westinghouse	1673					
Wharfedale	1139	1120				
White-Westinghouse	1129	1106				
Wilson	1423					
Windsor	1113					
World of Vision	1195					
Xoro	1513	1312	1306			
Yalos	1536					
Yamaha	1389					
Yoko	1153					
Zenith	1691					

064 064 064 | WWW.T-2.NET

